

### Zakładanie papieru



1. Otworzyć pokrywę zasobnika rolki i podnieść rolkę docisku taśmy papierowej do głowicy drukującej. Usunąć gilzę zużytej rolki papieru i wszelkie resztki papieru, ciała obce i kurz z pokrywy.
2. Umieścić nową taśmę papieru w zasobniku. Odgiąć końcówkę taśmy z rolki i upewnić się, że kilka centymetrów taśmy wyjdzie z otworu drukarki po zamknięciu pokrywy zasobnika.
3. Docisnąć rolkę docisku taśmy papierowej do głowicy drukującej. Powinien być wyczuwalny charakterystyczny „klik” przy poprawnym i równomiernym dociśnięciu rolki.
4. Zamknąć pokrywę zasobnika rolki wysuwając na zewnątrz końcówkę rolki.

### Włączenie / wyłączenie kasy

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| „Twarde”  |  | Wyłącznikiem sprzetowym na panelu interfejsów ustawić „ON”- (lewa pozycja) - włączenie „OFF”- (prawa pozycja) - wyłączenie |
| „Miękkie” |  | Przytrzymać klawisz „C” na klawiaturze w celu włączenia lub wyłączenia kasy  |

**Uwaga:** Wyłączenie „twarde” odłącza zasilanie z akumulatora (i zasilacza). Po wyłączeniu „miękkim”, kasa wchodzi w tryb głębokiego uśpienia a zużycie energii jest zbliżone do zera. W konfiguracji kasy można ustawić czasy automatycznego wyłączenia dla pracy na baterii lub z zasilaczem. Jest ono zalecane przy codziennej pracy kasy. Przełącznik ON/OFF na tylnej ścianie jest używany przy długotrwałym przechowywaniu lub nie używaniu kasy przez dłuższy czas.

### Logowanie kasjera

| Sekwencja klawiszy | Wyświetlacz                           | Opis  |
|--------------------|---------------------------------------|---|
|                    | ZALOGUJ KASJERA<br>PODAJ NR. KASJERA  | Po włączeniu kasy należy wprowadzić numer kasjera   |
|                    | ZALOGUJ KASJERA<br>PODAJ NR. KASJERA4 | Kasjer nr 4 fabrycznie posiada uprawnienia do wszystkich operacji na kasie, inni kasjerzy w zależności od ustawień mają ograniczony dostęp do pewnych funkcji |
| (kwota)            | STAN POCZĄTKOWY<br>0,00               | Należy wprowadzić początkowy stan gotówki w kasie i zatwierdzić ENTER lub tylko wcisnąć ENTER bez podawania kwoty   |
|                    | HASŁO<br>----                         | Wprowadzić hasło kasjera – fabryczne hasła dla wszystkich kasjerów: 000   |
|                    | KASJER:D<br>0                         | Kasa jest gotowa do pracy   |

**Uwaga:** Przy fabrycznych ustawieniach parametrów systemowych kasy kasjer pozostaje zalogowany do

momentu wylogowania kombinacją klawiszy . Wyłączenie kasy nie powoduje wylogowania kasjera, tak więc nie ma potrzeby każdorazowo logowania kasjera po włączeniu kasy. Wystarczy zrobić to tylko raz.

## Programowanie PLU

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>MENU</b> <b>0</b> -, +/ <b>3</b> YZ <b>0</b> -, +/ <b>3</b> YZ <b>0</b> -, +/ <b>1</b> STU<br>OPAK. SP.GRUP OPAK. SP.GRUP OPAK. KASJ. |  |  |
| nr PLU   | <b>1</b> STU GOTÓWKA ENTER<br>KASJ.  | NR.PLU(1~3000)? C-<br>KASUJ ENTER-OK 1 |
| nazwa PLU<br>litery wprowadza się<br>kilkakrotnie wciskając<br>klawisz   | <b>7</b> ABC <b>1</b> STU <b>4</b> JKL <b>4</b> JKL <b>7</b> ABC GOTÓWKA ENTER<br>x3 x4 x5 x3 x2 | NAZWA<br>BULKA                         |
| wprowadzić literę stawki<br>podatkowej   | <b>7</b> ABC GOTÓWKA ENTER<br>x3   | STAWKA PTU(A~1)<br>B                   |
| wprowadzić kod<br>kreskowy<br>można pominąć  | GOTÓWKA ENTER  | NR KODU                                |
| dotatkowy kod<br>kreskowy<br>można pominąć   | GOTÓWKA ENTER  | INNY KOD 1                             |
| nr opakowania<br>sprzedawanego z PLU<br>0 – bez opakowania   | GOTÓWKA ENTER  | OPAKOWANIE(0~100)<br>0                 |
| cena<br>można pominąć  | GOTÓWKA ENTER  | CENA<br>0,00                           |
| wybrać jednostkę miary<br>strzałkami   | PLAT.1 ↓ PLAT.1 ↓ GOTÓWKA ENTER<br>PLAT.2 ... PLAT.2   | 01 JEDNOSTKA:<br>02 BEZ                |
| 0 – ilość tylko całkowita<br>1 – można sprzedawać<br>np. na wagę   | GOTÓWKA ENTER  | TOWAR WAŻONY<br>TAK-1/NIE-0 0          |
| wprowadzić nr grupy<br>kasa podpowiada 1   | GOTÓWKA ENTER  | NR GRUPY(1~99)<br>1                    |

## Wprowadzanie pozycji na paragon

| Sekwencja klawiszy  | Przykład   |
|---|--|
| <b>Sprzedaż pojedynczego towaru z zaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU</b>    |  |
| „NR PLU” <b>PLU</b><br>NAZWA  | <b>2</b> VWX <b>PLU</b><br>SP.PLU NAZWA<br>BULKA WROCLAWSKA<br>1 0,55            |
| <b>Sprzedaż pojedynczego towaru z niezaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU</b> |  |
| „CENA” <b>CENA</b><br>+ 00  | <b>0</b> -, +/ <b>4</b> JKL <b>CENA</b><br>OPAK. SP.PLU NAZWA<br>CENA: 0,40<br>0 |
| „NR PLU” <b>PLU</b><br>NAZWA  | <b>1</b> STU <b>PLU</b><br>KASJ. NAZWA<br>BULKA<br>1 0,40                        |
| <b>Sprzedaż kilku sztuk towaru z zaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU</b>     |  |
| „ILOŚĆ” <b>ILOŚĆ</b><br>00  | <b>2</b> VWX <b>ILOŚĆ</b><br>SP.PLU NAZWA<br>IL: 2<br>0                          |
| „NR PLU” <b>PLU</b><br>NAZWA  | <b>2</b> VWX <b>PLU</b><br>SP.PLU NAZWA<br>BULKA WROCLAWSKA<br>2 1,10            |

**Sprzedż pojedynczego towaru z niezaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU**



|                               |          |   |
|-------------------------------|----------|---|
| „ILOŚĆ”<br>„CENA”<br>„NR PLU” | <br><br> | ILOŚĆ<br>IL: 2<br>0<br>CENA: 0,40<br>0<br>BUŁKA<br>2 0,80 |
|-------------------------------|----------|---|

**Zakończenie paragonu - sprzedaży:**



| Sekwencja  | Przykład   |
|--|--|
| <b>Zakończenie paragonu z użyciem gotówki</b>  |  |
|  | <br><br>   |
|  | 2 0,80<br>PODSUMA 2,85<br>KASJER:D<br>GOTÓWKA 2,85                       |
| <b>Zakończenie paragonu z podaniem kwoty pobranej od klienta</b>                       |  |
| (kwota)  | <br><br>   |
|  | 1 0,55<br>PODSUMA 0,55<br>KASJER:D<br>RESZTA 1,45                        |
| <b>Zakończenie paragonu z użyciem karty płatniczej (PŁAT.1)</b>                        |  |
|  | <br>   |
|  | 1 0,55<br>PODSUMA 0,55<br>KASJER:D<br>KARTA 0,55                         |
| <b>Zakończenie paragonu z użyciem waluty (wcześniej ustawienie waluty w MENU 0316)</b> |  |
|  | <br>   |
|  | 1 0,55<br>PODSUMA 0,55<br>1 0,55<br>EUR 0,13<br>KASJER:D<br>GOTÓWKA 0,55 |

**Stornowanie pozycji i anulowanie paragonu (również przeglądanie paragonu)**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Storno ostatniej pozycji</b> |                        |
|                                 |                        |
|                                 | STORNO BUŁKA<br>1 0,55 |
| <b>Storno dowolnej pozycji</b>  |                        |
| .....                           |                        |
| (wyszukanie pozycji)            | STORNO BUŁKA<br>1 0,55 |

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Anulacja całego paragonu</b>   |   |                 |
|  |  | <b>KASJER:D</b> |



### Raporty Fiskalne

| Sekwencja klawiszy  | Rodzaj raportu             | Opis   |
|---|----------------------------|--|
|  | Raport fiskalny dobowy     | Obowiązkowy, codzienny raport fiskalny dobowy wykonywany po zakończeniu sprzedaży  |
|  | Raport fiskalny miesięczny | Obowiązkowy, comiesięczny raport fiskalny czytający sprzedaż za poprzedni miesiąc. Wykonać na początku każdego miesiąca, za zakończony miesiąc poprzedni |

**Rozliczenie opakowań** (opakowania identyfikowane są za pomocą ich numerów), szczegóły w Instrukcji Obsługi i Programowania dla kasy ACLAS Kos E **na stronie 32**.

**Podłączenie terminala płatniczego Verifone VX 520 i usługi First Data Polska SA**, szczegóły w Instrukcji Obsługi i Programowania dla kasy ACLAS Kos E na stronie 61.

### Obsługa karty SD

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  | <p>Aby wymienić lub wyjąć kartę SD z kasy należy paznokciem lub wąskim narzędziem nacisnąć kartę SD w slotcie znajdującym się pod pokrywą drukarki co spowoduje jej wysunięcie. Kartę można wówczas wyjąć i odczytać w dowolnym czytniku kart micro SD podłączonym do komputera.</p> <p>Certyfikowanym programem do odczytu i archiwizacji kart SD jest program AclasEJ do pobrania ze strony: <a href="http://www.aclas-polska.pl">www.aclas-polska.pl</a> .</p> |
|---|---|---|

Pełna wersja Instrukcji Obsługi i Programowania dla kasy ACLAS Kos E dostępna na stronie: [www.aclas-polska.pl](http://www.aclas-polska.pl) .